

Cmera de corpo Canon EOS 6D Mark II

Cor

Tipo de cmera: SLR digital

DxOMark Ranking: 85

Sensor

Sensor: CMOS / 36x24 mm /

Tamanho do sensor: full frame

Nmero completo de MPs: 27

Nmero efetivo de MPs: 26

Tamanho mximo da imagem: 6240x4160 pixels

Sensibilidade (ISO): 100-40000 / software suportado 50-102400 /

Limpeza do sensor

Gravao em formato RAW

Lente

Montagem (montagem) : Canon EF

Foco manual

Estabilizao de imagem: eletrnico / funciona apenas durante a gravao de vdeo./

Tirar uma foto

HDR

Medio do balano de branco

Compensao de exposio: ± 5 EV, etapas de 1/2 ou 1/3 EV

Auto bracketing

Modos de exposio: AutoPrioridade do obturadorPrioridade de aberturaManual

Sistema de medio: PontoPonderao central Matriz (avaliativa)

Gravao de vdeo

Disparo VGA (480p): 640x480 pix 30fps

Disparo em HD (720): 1280x720 pix 60fps/seg

Disparo em Full HD (1080): 1920x1080 pix 60 fps

Programas de cena de filme: 1

Formatos de gravao de arquivo: H.264

Vdeo com foco manual

Durao mxima do vdeo: limitado pela memria

Portas de conexo: HDMI / mini /v 1.4Entrada de udio do microfone

Foco

Modos de foco automtico: Disparo nicoAI foco Rastreamento de rosto

Sistema AF: TTL / Contraste /

Pontos de foco : 45 peas

Foco de toque

Ajuste frontal/traseiro

Visor e obturador

Visor: ptico (pentaprisma) / ampliao 0,71x /

Corte do visor: 0,71 x

Cobertura do quadro: 98 %

Obturador velocidade : 30 - 1/4000s

Disparo contnuo: 6,5 fps

Tipo de obturador mecnico

Temporizador automtico: / 2,10 segundos /

Exibir

Display diagonal: 3 \\'

Resoluo do display: 1040 kpx

Toque tela

Exibio rotativa

Sub tela

Acelermetro

Memria e comunicaes

Tipos de carto de memria: SD, SDHC,SDXC

Comunicaes: mdulo GPSWi-FiBluetoothchip NFCcontrole do smartphone

Flash

Flash embutido

Conectando um flash externo

Energia

Tipo de alimentao: Bateria

Bateria Modelo: LP-E6N

Geral

Material do corpo: liga de magnsio

Proteo: resistente a poeira e umidade

Dimenses (LxAxP): 144x111x75mm

Peso: 765g

Funes adicionais e possui cmera: Conector para conectar o controle remoto