

UPS Powercom BNT-400AP

Tipo: interativo

Tipo de montagem: convencional

Tempo de execucao de carga total: 5 min

Tempo de execucao de meia carga: 7 min

Tempo de transferencia para a bateria : 4ms

Input

Tenso de entrada: 1 fase (220V)

Faixa de tenso de entrada: 165-275V

Corrente mxima: 4A

Frequncia de entrada: 45-65Hz

Bypass (conexo direta): nenhum

Sada

Tenso de sada: 1 fase (220V)

Potncia mxima de sada: 400 VA

Potncia de sada efetiva: 240 W

Forma de onda de sada: senoidal (aproximada)

Frequncia de sada: 50-60Hz

Conectores Reserva C13/C14: 2 peas

Bateria

Capacidade da bateria: 4,5 Ah

Baterias instaladas: 1 pea

Tempo de carregamento total: 360 min

Incio a frio

Proteo

Proteo: proteo contra curto-circuitoproteo contra sobrecargafiltragem de rudoproteo de linha de dadosalarme sonoro

Fusvel: fusvel

Proteo contra surtos: 460 J

Interfaces de controle: USB

General

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Nvel de rudo: 40 dB

Dimenses (AxLxP): 135x97x320 mm

Peso: 6,4 kg

5 Ah

Baterias instaladas: 1 pea

Tempo de carga total: 360 min

Incio a frio

Proteo

Proteo: proteo contra curto-circuitoproteo contra sobrecargafiltragem de rudoproteo de linha de dadosalarme sonoro

Fusvel: Fusvel

Proteo contra surtos: 460 J

Interfaces de controle: USB

Geral

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Nvel de rudo: 40 dB

Dimenses (HxWxD): 135x97x320 mm

Peso: 6,4 kg

5 Ah

Baterias instaladas: 1 pea

Tempo de carga total: 360 min

Incio a frio

Proteo

Proteo: proteo contra curto-circuitoproteo contra sobrecargafiltragem de rudoproteo de linha de dadosalarme sonoro

Fusvel: Fusvel

Proteo contra surtos: 460 J

Interfaces de controle: USB

Geral

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Nvel de rudo: 40 dB

Dimenses (HxWxD): 135x97x320 mm

Peso: 6,4 kg

4 kg

4 kg

4 kg

4 kg