

# UPS Powercom BNT-1500AP

Tipo: interativo

Tipo de montagem: convencional

Tempo de meia carga: 9 min

Tempo de comutao para bateria: 4 ms

Entrada

Tenso de entrada: 1 fase (220V)

Faixa de tenso de entrada: 165-275V

Corrente mxima: 10A

Frequncia de entrada: 45-65Hz

Bypass (conexo direta): manual/automtico

Sada

Tenso de sada: 1 fase (220V)

Potncia de sada mxima: 1500 VA

Potncia de sada efetiva: 900 W

Forma de onda de sada: Sinal (aproximado)

Frequncia de sada: 50-60Hz

Conectores C13/C14 com reserva: 4 pcs

ConectoresC13/C14 sem reserva: 1 pea

Bateria

Capacidade da bateria: 7,2 Ah

Baterias instaladas: 2 peas

Tempo de carregamento total: 360 min

Incio a frio

Proteo

Proteo: proteo contra curto-circuitoproteo contra sobrecargafiltragem de rudoproteo de linha de dadosalarme sonoro

Fusvel: fusvel

Proteo contra surtos: 460 J

Interfaces de controle: USB

Geral

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Nvel de rudo: 40 dB

Dimenses (AxLxP): 192x130x382 mm

Peso: 13,4 kg

2 Ah

Baterias instaladas: 2 pcs

Tempo de carga total: 360 min

Incio a frio

Proteo

Proteo: proteo contra curto-circuitoproteo contra sobrecargafiltragem de rudoproteo de linha de dadosalarme sonoro

Fusvel: Fusvel

Proteo contra surtos: 460 J

Interfaces de controle: USB

Geral

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Nvel de rudo: 40 dB

Dimenses (HxWxD): 192x130x382 mm

Peso: 13,4 kg

2 Ah

Baterias instaladas: 2 pcs

Tempo de carga total: 360 min

Inicio a frio

Proteo

Proteo: proteo contra curto-circuitoproteo contra sobrecargafiltragem de rudoproteo de linha de dadosalarme sonoro

Fusvel: Fusvel

Proteo contra surtos: 460 J

Interfaces de controle: USB

Geral

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Nvel de rudo: 40 dB

Dimenses (HxWxD): 192x130x382 mm

Peso: 13,4 kg

4 kg

4 kg

4 kg

4 kg