

Amplificador Magnat MA 1000

Cor

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base do elemento: hbrido

Tipo de Impada: 12AU7/ECC 82 / 2 pcs /

Tipo de transformador: toroidal

capacitores: 40 mF

Parmetros do amplificador

Nmero de canais: 2

Faixa de frecuencia: 5 – 100.000 Hz / -3dB /

Potncia por canal (8): 80W

Potncia por canal (4): 115W

Relao sinal-rudo 110 dB

Relao sinal-rudo (Phono MM/MC): 89/77 dB

Sensibilidade/impedncia do canal

Entrada de linha: 400 mV 100 k

Phono MM/MC: 2,5/0,3 mV47/0.47 k

Conectores

Entradas: Fono

RCA: 4 pares

Sadas: pr-amplificador (Pr-amplificador)

Acstico: 4 peas

REC (para gravador): 1 par

Para fones de ouvido: 6,35 mm (Jack)

Painel frontal: displaytomada de entrada de udio / Aux 3.5 mm /sada de fone de ouvido

Funes e recursos

Ajustes: ajuste de equilbrioajuste de nvel

Avanado: estgio fonogrfico MMMS phono stageconexo de alto-falante adicionalBi-Wiring

Geral

Controle remoto

Fonte de alimentao: interna

Consumo de energia: 420 W

Dimenses (LxPxA): 434x380x125 mm

Peso: 11 kg