

Amplificador Marantz PM5005

Cor

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base do elemento: transistor

Parâmetros do amplificador

Número de canais: 2

Faixa de frequência: 10 - 50.000 Hz

Potência por canal (8): 40W

Potência por canal (4): 55 W

Relação sinal-ruído: 102 dB

Relação sinal-ruído (Phono MM/MC): 83 dB

Fator de amortecimento: 100

Fator de distorção harmônica : 0,05%

Sensibilidade/impedância do canal

Entrada de linha: 200mV/20k

Phono MM/MC: 2.2 mV/47 k

Conectores

Entradas: Fonoentrada de controle (IR)

RCA: 5 par

Sadas: sada de controle (IR)

Acústico: 4 pcs

REC (para dispositivo de gravação): 2 par

Painel frontal: LED, sada de fone de ouvido

Funes e recursos

Ajustes: controle de graves, ajuste de agudos, ajuste de equilíbrio, ajuste de nível de intensidade

Avançado: conexão direta (By-pass/Direct), desligamento automático MM phono stage, conectando um alto-falante adicional Bi-Wiring, controlando dispositivos externos

Geral

Controle remoto

Fonte de alimentação: interna

Consumo de energia: 110 W

Consumo em espera: 0,3 W

Dimensões (LxPxH): 440x370x105 mm

Peso: 6,7 kg

3 L

Dimensões (LxPxA): 440x370x105 mm

Peso: 6,7 kg

3 L

Dimensões (LxPxA): 440x370x105 mm

Peso: 6,7 kg