Amplificador Yamaha A-S801

Cor
Tipo de dispositivo: amplificador integrado
Base do elemento: transistor
Capacitncia do capacitor: 12 mF
Configuraes do amplificador
Nmero de canais: 2
Faixa de frequncia: 20 – 20000 Hz / +/- 0.5dB /
Potncia por canal (8): 100W
Relao sinal-rudo: 104 dB / Direto /
Relao sinal-rudo (Phono MM/MC): 82 dB
Fator de amortecimento : 240
Sensibilidade/impedncia do canal
Line In: 200mV47k
Phono MM/MC: 3 mV47 k
sada REC: 200 mV1 k
Conectores
Entradas: FonoUSB BCoaxial S/P-DIFptico
Para amplificador (principal): RCA
RCA: 5 pares
Sadas: subwoofer
Acstico 4 peas
REC (para gravador): 2 pares
Para fones de ouvido: 6.35 mm (Jack)
Painel frontal: LEDssada de fone de ouvido
Recursos e capacidades
Ajustes: ajuste de gravesajuste de agudos Ajuste de equilbrioAjuste de nvelLoudness
Avanado: Conexo direta (By-pass/Direct)Desligamento automtico fonte de alimentaoMM phono stageconexo de alto-falante adicionalBi-Wiring
Geral
Controle remoto
Fonte de alimentao: interno
Consumo de energia: 270W
Consumo em espera: 0,5W
Dimenses (LxPxH): 435x387x152mm
Peso: 12,1kg
Recursos opcionais do amplificador e recursos: conector USB para carregar dispositivos conectadosConector USB para carregar dispositivos conectadosConector USB para carregar dispositivos conectadosConector USB para carregar dispositivos conectadosConector USB para carregar dispositivos conectadosConector USB para carregar dispositivos conectadosConector

USB para carregar dispositivos conectados5 W
Dimenses (LxPxH): 435x387x152 mm
Peso: 12,1 kg
Funes e recursos adicionais do amplificador: conector USB para carregar dispositivos conectados5 W
Dimenses (LxPxH): 435x387x152 mm
Peso: 12,1 kg
Funes e recursos adicionais do amplificador: conector USB para carregar dispositivos conectados