

Motherboard MSI Z270-A PRO

Direcional: jogos para overclock

Socket: Intel LGA 1151

Fator de forma: ATX

Fases de alimentao: 6

Dissipador VRM

Dimenses (HxW): 305x225mm

Chipset

Chipset: Intel Z270

BIOS: Ami

UEFI BIOS

RAM

DDR4: 4 slot(s)

Formato de slot de memria fator: DIMM

Modo de operao: 2 canais

Velocidade mxima do clock: 3800MHz

Memria mxima: 64GB

Suporte XMP

Sadas de vdeo

D-Sub (VGA) fora

ForaDVI: DVI-D

DisplayPort

udio integrado

Chip de udio: Realtek ALC892

udio (canais): 7.1

Drive connection

SATA3 (6Gb/s): 6 peas

conector M.2: 1 pea

interface M.2: 1xSATA/ PCI-E 4x

Controlador RAID integrado: / RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 /

Interfaces de rede

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de portas LAN: 1 pcs

Controlador LAN: Realtek RTL8111H

Slots de carto de expanso

PCI -E slots 1x: 4 pcs

Slots PCI-E 16x: 2 pcs

PCI -E modos: 16x/4x

Suporte PCI Express: 3.0

Suporte CrossFire (AMD)

Conectores do painel traseiro

USB 2.0: 2 pcs

USB 3.2 gen1 : 4 peas

PS/2: 2 peas

Conectores na placa

USB 2.0: 2 pcs

USB 3.2 gen1: 2 peas

Conectores de alimentao

Conector de alimentao principal: 24 pinos

alimentao da CPU: 8 contatos

Conectores de alimentao do refrigerador: 6 peas

2 gen1: 2 pcs

Conectores de alimentao

Conector de alimentao principal: 24 pinos

alimentao da CPU: 8 pinos

Conectores de alimentao do refrigerador: 6 peas

2 gen1: 2 pcs

Conectores de alimentao

Conector de alimentao principal: 24 pinos

alimentao da CPU: 8 pinos

Conectores de alimentao do refrigerador: 6 peas