

Gerador Iron Angel EG 3200

Combustvel: gasolina

Tenso de sada: 220 V

Potncia nominal: 2,8 kW

Potncia mxima: 3,2 kW

Alternador: sncono

enrolamento do alternador: cobre

Motor

Tipo de motor: 4 tempos

Modelo de motor E210

Deslocamento do motor: 212 cm

Potncia: 7 hp .

Tipo de partida: manual

Consumo de combustvel: 1,73 l/h

Volume do tanque de combustvel: 15 l

Tempo de operao contnua: 8.6 horas

Arrefecimento do motor: ar

Recursos e capacidades

Funes: sada de corrente constante (DC 12V)regulador automtico de tenso (AVR)voltmetro

Geral

Nmero de tomadas (220/380V): 2 pcs

Tomadas de 220 V: 2 peas 16 A

Nvel de ruído: 90 dB

Peso: 50 kg