

# Gerador Forte FG 3500

Combustvel: gasolina

Tenso de sada: 220 V

Potncia nominal: 2,5kW

Potncia mxima: 2,8kW

Alternador: sncono

enrolamento do alternador: cobre

Motor

Tipo de motor: 4 tempos

Modelo de motor TE200

Deslocamento do motor: 196 cm

Potncia: 6,5 hp .

Tipo de partida: manual

Consumo de combustvel: 1,3 l/h

Capacidade do tanque de combustvel: 15 l

Medidor de combustvel

Contnuo tempo de operao: 11.5 horas

Arrefecimento do motor: ar

Recursos e capacidades

Funes: sada de corrente constante (DC 12V) regulador automtico de tenso (AVR) voltmetro

Geral

Nmero de tomadas (220/380V): 2 pcs

Tomadas de 220V: 2 pcs 16A

Nvel de rudo: 67 dB / a 7 distncia m /

Dimenses: 605x445x450 mm

Peso: 43 kg

Modificao do modelo: Modelo FG 3500 - tipo de partida: manual Modelo FG 3500E - tipo de partida: partida eltrica manual Modelo FG 3500E - tipo de partida: partida eltrica manual Modelo FG 3500E - tipo de partida: partida eltrica