

# Furadeira/driver Ryobi R18PDBL-225S

Dispositivo: driver de perfuração

Design: pistola

Características

Número de revoluções: 1700 rpm

Número máximo de cursos: 27200 bpm

Torque: 60 Nm ajustável / 10 modos + perfuração /

Caixa de velocidades: 2 velocidades

Número de velocidades: 2 / 440/1700 rpm /

Reverse: slider

Peso: um.75 kg

Chuck

Tipo de mandril: liberação rápida

Diâmetro do mandril: 13 mm

Diâmetro máximo de perfuração em madeira: 50 mm

Diâmetro máximo de perfuração em metal: 13 mm

Diâmetro máximo de perfuração em concreto: 13 mm

Funes e recursos

Funes: modo de choque/freio do motor motor de proteção eletrônica/motor sem escovas/luz

conjunto completo: caixa (bolsa)

Power

Fonte de alimentação: bateria

Bateria completa: 2 peças

Plataforma de bateria: Ryobi ONE+

Tensão da bateria: 18V

Tipo de bateria: Li-Ion

Capacidade da bateria : 2.5 Ah

Baterias compatíveis: RB18L13, RB18L15, RB18L20, RB18L25, RB18L26, RB18L30, RB18L40, RB18L50

Tempo carregando: 75 min

Indicador de nível de bateria

Montagem de bateria: clipe