

Fones de ouvido Hoco M34

Conexo e design

Design: no canal

Microfone: no cabo

Tipo de conexo: com fio

Conexo: mini-Jack (3,5 mm)

Plugue: reto

Entrada do cabo: dois lados

Comprimento do cabo: 1,2 m

Tipo de cabo : Rodada

Recursos

udio: estreo

Impedncia: 16 ohms

Faixa de frequencia: 20 - 20000 Hz

Sensibilidade: 92 dB

Dimetro do alto-falante: 10mm

Tipo de drivers: dinmico

Geral

Peso: 16 g

Contedo da embalagem: pontas de silicone