

# Motherboard MSI MEG X570 UNIFY

Direcional: jogos para overclocking

Soquete: AMD AM4

Fator de forma: ATX

Fases de alimentao: 15 / 12+2+1 /

VRM Heat Sink

Heatpipes

POST Encoder

Dimenses (AxL): 305x244 mm

Chipset

Chipset: AMD X570

BIOS : Ami

UEFI BIOS

Resfriamento ativo

RAM

DDR4: 4 slot( s)

Fator de forma do slot de memria: DIMM

Modo de operao: 2 canais

Velocidade mxima de clock: 4600 MHz

Memria mxima: 128 GB

Integrated Audio

Audio Chip: RealtekALC1220

Amplifier: Dual OP Amplifiers

udio (canais): 7.1

S/P-DIF ptico

Conexo da unidade

SATA3 (6 Gb/s): 4 pcs

M.2 conector: 3 peas

interface M.2: 2xSATA/PCI-E 4x, 1xPCI-E 4x

Resfriamento SSD M.2

Controlador RAID integrado: / RAID 0, RAID 1, RAID 10 /

Interfaces de rede

Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax) / ntel Wi-Fi 6 AX200 /

Bluetooth: Bluetooth v 5.0

LAN (RJ-45): 2,5 Gbps

Nmero de portas LAN: 1 pea

Controlador LAN: Realtek RTL8125

Slots de placa de expanso

Slots PCI-E 1x: 2 peas

PCI-E 16x slots: 3 peas

Suporte PCI Express: 4.0

Suporte CrossFire (AMD)

Suporte SLI (NVIDIA)

Conectores PCI-E de ao

Conectores do painel traseiro

USB 2.0: 2 pcs

USB 3.2 gen1: 2 peas

USB 3.2 gerao2: 3 peas

USB C 3.2 gerao2: 1 pcs

Conectores a bordo

USB 2.0: 2 pcs

USB 3.2 gen1: 2 pcs

USB C 3.2 gen2: 1 pea

Conectores de alimentao

Conector de alimentao principal: 24 pinos

alimentao da CPU: 8+8 pinos

Conectores de alimentao do refrigerador: 7 peas

2 gen2: 1 pcs

Conectores de alimentao

Conector de alimentao principal: 24 pinos

alimentao da CPU: 8+8 pinos

Conectores de alimentao do refrigerador: 7 peas