

Luxeon UPS-1000ZY

Tipo: interativo

Tipo de montagem: convencional

Tempo de transferência para bateria: 5ms

Input

Tensão de entrada: 1 fase (220V)

Faixa de tensão de entrada: 145-270V

Corrente máxima: 15A

Frequência de entrada: 50-60Hz

Ignorar (conexão direta): automático

Sada

Tensão de saída: 1 fase (220V)

Potência máxima de saída: 1000 VA

Potência de saída efetiva: 600 W

Forma de onda de saída: senoidal

Frequência de saída: 50-60 Hz

Soquetes de reserva: 2 pcs

Bateria

Sem bateria fornecida

Tensão da bateria externa: 12V

Inicialização a frio

Conexão de bateria externa

Proteção

Proteção: proteção contra curto-circuito, proteção contra sobrecarga, alarme sonoro

Fusível: fusível

Geral

Temperatura de operação: 0 - 40 °C

Nível de ruído: 45 dB

Dimensões (AxLxP): 118x262x312 mm

Peso: 6,5 kg

5 kg

5 kg