

Amplificador Atoll IN100SE

Cor

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base do elemento: transistor

Tipo de transformador: toroidal

Capacidade do capacitor: 30 mF

Parâmetros do amplificador

Número de canais: 2

Faixa de frequência: 5 - 80000 Hz

Potência por canal (8): 100W

Potência por canal (4): 140W

Relação sinal-ruído: 100 dB

Sensibilidade/impedância do canal

Entrada de linha: 100 mV/47 k

Conectores

Para Amplificador (Principal) RCA

RCA: 5 pares

Saídas de pré-amplificador: / 2 pares /

Acoustic: 2 pcs

REC (para dispositivo de gravação): 1 par

Para fones de ouvido: 3,5 mm (mini-Jack)

Painel frontal : LED saída de fone de ouvido

Recursos e recursos

Ajustes: ajuste de nível

Operações: conexão direta (By-pass/Direto)

Geral

Controle remoto

Fonte de alimentação: interna

Dimensões (LxPxA): 440x270x90 mm

Peso: 10 kg

Funções e recursos adicionais do amplificador: Eletrônico proteção contra sobrecarga do sistema 5 mm (mini-Jack)

Painel frontal: LED saída de fone de ouvido

Recursos e recursos

Ajustes: ajuste de nível

Opcional: Conexão Direta (Desvio/Direto)

Geral

Controle remoto

Alimentação fornecimento: interno

Dimensões (LxPxA): 440x270x90 mm

Peso: 10 kg

Funes e caracterstias adicionais do amplificador: Sistema eletrnico de proteo contra sobrecarga5
mm (mini-Jack)

Painel frontal: LEDssada de fone de ouvido

Recursos e recursos

Ajustes: ajuste de nvel

Opcional: Conexo Direta (Desvio/Direto)

Geral

Controle remoto

Alimentao fornecimento: interno

Dimenses (LxPxA): 440x270x90 mm

Peso: 10 kg

Funes e caracterstias adicionais do amplificador: Sistema eletrnico de proteo contra sobrecarga