

Amplificador Onkyo A-9070

Cor

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base do elemento: transistor

Capacitncia do capacitor: 60 mF

Configuraes do amplificador

Nmero de canais: 2

Faixa de frequncia: 10 - 100000 Hz / +0dB, -1dB (1W, 8) /

Potncia por canal (8): 75W

Potncia por canal (4): 140W

Relao sinal-rudo: 107 dB

Relao sinal-rudo (Phono MM/MC): 60/70 dB

Fator de amortecimento: 130 / a 1 kHz /

Fator de distoro harmnica: 0,006% / a 1 kHz /

Sensibilidade/impedncia do canal

Line-in: 150mV/47k

Phono MM/MC: 2,25/0,18mV 47/0.1 k

sada REC: 1000 mV/0,3 k

Conectores

Entradas: FonoS/P-coaxial- DIF / 2 peas /ptico

RCA: 4 pares

Sadas: pr-amplificador (Pr-Amp)sada de controle (IR) / 2 peas /

Acstico: 4 peas

REC (para gravador): 1 par

Para fones de ouvido: 6,35 mm (Jack)

painel frontal: displaycontroles atrs do painel ocultoconector de entrada de udio / Aux 3.5 mm /sada de fone de ouvido

Funes e recursos

Ajustes: ajuste de gravesajuste de agudosajuste de equilbrioajuste de nvel

Opcional: Conexo direta (By-pass/Direct)Desligamento automticoMM Phono StageMC Phono

StageConexo de alto-falante adicionalBi-Wiring Controlar dispositivos externos

Geral

Controle remoto

Material do chassi: cobre

Fonte de alimentao Interno

Consumo de energia: 290W

Consumo em espera: 0,2W

Dimenses (LxPxAl): 435x431x175 mm

Peso: 18,1 kg

Recursos adicionais do amplificador: 2 x 192kHz/24 bits Wolfson DACs por canal2 x 192kHz/24

bits Wolfson DACs por canal 2 x 192kHz/24 bits Wolfson DACs por canal 2 W

Dimenses (LxPxH): 435x431x175 mm

Peso: 18,1 kg

Recursos e capacidades adicionais do amplificador: 2 x 192kHz/24 bits Wolfson DACs por canal 2 W

Dimenses (LxPxH): 435x431x175 mm

Peso: 18,1 kg

Recursos e capacidades adicionais do amplificador: 2 x 192kHz/24 bits Wolfson DACs por canal