

Gerador Forte FG 6500

Combustvel: gasolina

Tenso de sada: 220 V

Potncia nominal: 5 kW

Potncia mxima: 5,5 kW

Alternador: sncono

enrolamento do alternador: cobre

Motor

Tipo de motor: 4 tempos

Modelo de motor TE390E

Tamanho do motor: 389 cm

Potncia: 13 hp .

Tipo de partida: manual

Consumo de combustvel: 2,17 l/h

Capacidade do tanque de combustvel: 25 l

Medidor de combustvel

Contnuo tempo de operao: 11.5 horas

Arrefecimento do motor: ar

Recursos e capacidades

Funes: sada de corrente constante (DC 12V) regulador automtico de tenso (AVR) voltmetro

Geral

Nmero de tomadas (220/380V): 2 pcs

Tomadas de 220 V: 2 peas 16A

Rodas

Nvel de rudo: 74 dB

Dimenses: 695x530x570 mm

Peso: 86 kg

Modificaes do modelo: Modelo FG 6500 - tipo de partida manual com partida eltrica partida com partida eltrica partida com partida eltrica partida com partida eltrica partida com partida eltrica