

Inversor de carro Mistrío MAC-150

Conexo: ao isqueiro

Tenso de entrada: 12V

Potncia de sada nominal: 150W

Pico de potncia de sada: 300W

Tenso de sada: 220V

Forma de onda de sada: senide aproximada

Eficincia: 90%

Nmero de tomadas: 1 pea

Sada USB: 1 pc

Proteo: contra curto-circuito; contra superaquecimento; contra sobrecarga; contra conexo incorreta

Temperatura de operao: 0° – +40°C °C

Dimenses: 115x185x58 mm

Peso: 0,5 kg

Funes e capacidades adicionais do inversor do carro: Consumo mximo de corrente - 15A Fusveis de entrada - 1 pea de 25A cada