Gerador Konner&Sohnen KS 3000G

Combustvel: gasolina/gs
Tenso de sada: 220 V
Potncia nominal: 2,6kW
Potncia mxima: 3kW
Alternador: sncrono
enrolamento do alternador: cobre
Motor
Tipo de motor: 4 tempos
Modelo de motor : KS 210
Deslocamento do motor: 208 cm
Potncia: 7 hp
Tipo de partida: manual
Consumo de combustvel: 1 l/h / gasolina,com 50% de carga /
Capacidade do tanque de combustvel: 15 l
Medidor de combustvel
Tempo de operao contnua: 15 h / a 50% de carga /
Arrefecimento do motor: ar
Recursos e capacidades
Recursos: Sada de corrente constante (DC 12V)Regulador de tenso automtico (AVR) displayhormetrovoltmetro
Geral
Nmero de tomadas (220/380V): 2 pcs
tomadas 220V: 2 pcs 16 A
Nvel de rudo: 69 dB / a 7 m /
Dimenses : 580x430x440 mm
Peso: 42 kg
Modificaes do modelo: Modelo KS 3000 - tipo de partida manual, combustvel - gasolinaModelo KS 3000E - partida com eltrica partida, combustvel - gasolinaModelo KS 3000G - tipo de partida manual, combustvel - gs / gasolinacombustvel – gs/gasolinacombustvel – gs/gasolinacombustvel – gs/gasolinacombustvel – gs/gasolina