

# Socomec NETYS PR-2000VA UPS

Tipo: interativo

Tipo de montagem: convencional

Entrada

Tenso de entrada: 1 fase (220 V )

Faixa de tenso de entrada: 170-280V

Frequncia de entrada: 50-60Hz

Ignorar (conexo direta): nenhum

Sada

Tenso de sada: 1 fase (220V)

Potncia mxima de sada: 2000 VA

Potncia de sada efetiva: 1400 W

Regulao de tenso

Forma de onda de sada: onda senoidal

Frequncia de sada: 50-60Hz

Conectores C13/C14 com reserva: 6 peas

Bateria

Partida a frio

Proteo

Proteo: proteo contra curto-circuitoproteo contrasobrecargafiltragem de rudoproteo de linha de dadosalarme sonoro

Interfaces de controle: USB

Geral

Exibir

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Dimenses (AxLxP): 205x145x390 mm

Peso: 13,2 kg